

CHC OAM について

CHC OAM はメンバーに限らず、何方でもコールして頂いて結構です。

OAM は毎週土曜日 21 時から 144.030MHz 付近で神奈川県・東京都からキー局が CQ CHC DE (キー局コールサイン) PSE K と CQ を出しています。

21 時から 21 時 30 分ごろまでは (1ST ステージ) 599BK 方式での交信但し、21 時 30 分を過ぎてもコールが切れるまでは 599BK での交信を続けます。

1ST ステージ 599BK 方式終了後から 2ST でラバースタンプ QSO による QTH とオペレーター名を入れての交信を行います。

2ST においてコンテストの練習を兼ねて CQ CHC TEST とキー局が送信する場合がありますがその際のコンテストナンバーは CHC メンバーには専用メールリンクで送信するコンテストナンバーを連絡していますが、メンバー以外の局は、ナンバー 00 と送信して下さい。

2ST 終了後に 3ST を行うこともあります。

3ST では、QTH、名前の他に、RIG 紹介・ANT 紹介・天気・気温・QSL カード交換の約束練習までの交信をしています。

メンバー以外の方もコールしてください。

交信方法は 2ST・3ST でキー局によって多少の違いがありますが、交信例は以下のとおりです。

CHC OAM 交信例

1ST 599BK 方式

キー局 : CQ CHC DE (キー局コールサイン) PSE K
応答局 : DE (応答局コールサイン)
キー局 : (応答局コールサイン) GE UR 599 5NN BK
応答局 : BK GE UR 599 5NN BK
キー局 : QSL 73 TU
応答局 : 73 TU

2ST

キー局 : CQ CHC2 DE (キー局コールサイン) PSE K
応答局 : DE (応答局コールサイン)
キー局 : R (応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン)
GE DR OM TNX UR CALL BT
UR RST 599 5NN
QTH IS (キー局運用地) JCC 番号 又は ○△×CITY
ES OP 又は MY NAME IS (キー局名前)
HW?
(応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン) K 又は KN
応答局 : R (キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン)
GE DR (キー局名前) SAN TNX RPRT FM (キー局運用地)
BT UR RST 599 5NN MY QTH IS (応答局 QTH)
ES OP 又は MY NAME IS (応答局名前)
HW?
(キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン) K
キー局 : (応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン)
ALL OK (応答局名前) SAN
TNX CW QSO HPE CU AGN 73 TU VA E E
応答局 : TNX CW QSO HPE CU AGN 73 TU VA E E

2ST CHC コンテスト練習例

キー局 : CQ CHC TEST DE (キー局コールサイン) TEST

応答局 : (応答局コールサイン)

キー局 : (応答局コールサイン) GE UR 5NN (コンテストナンバー) BK

応答局 : BK GE UR 5NN (コンテストナンバー) BK

キー局 : QSL 又は CFM TU

応答局 : TU

3ST

キー局 : CQ CHC3 DE (キー局コールサイン) PSE K

応答局 : DE (応答局コールサイン)

キー局 : (応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン)

TNX FER UR CALL BT

UR RST 599 5NN BT

QTH IS (キー局 QTHJCC 番号) ES

OP IS (キー局名前) BT

HW?

(応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン) K

応答局 : R (キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン)

TKS FER CMG BCK TO MI CALL

UR RST 599 5NN BT

QTH IS (応答局運用地) ES OP IS (応答局名前) BT

HW?

(キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン) K

キー局 : (応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン) BT

ALL OK

TNX FER NICE RPRT

MY RIG IS (キー局使用 RIG) RNG ABT (送信出力 W)

ES ANT IS (使用アンテナ GP 等) UP アンテナ地上高 M)

WX HR IS (FINE RAIN SNOW 等) ES TEMP ○△C

PSE QSL VIA BURO

OK?

(応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン) K

応答局：R (キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン) BT
SOLD CPI DR (キー局名前)
TNX FER NICE INFO
MY RIG IS (使用 RIG) RNG ABT (送信出力) W
ES ANT IS (使用 ANT) OXMHI BT
WX IS (天気) ES TEMP (気温) C
MI QSL SURE VIA BURE
HW?

キー局：(応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン) BT
OK QSL SURE BT
TNX FER NICE QSO HPE CU AGN 73
(応答局コールサイン) DE (キー局コールサイン)
TU VE E E

応答局：(キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン)
TKS FER NICE QSO HPE CU AGN 73
(キー局コールサイン) DE (応答局コールサイン)
TU VE E E

キー局： TU E E

応答局： E E

CHC OAM 交信例はキー局によって多少異なります。